

## Памятка по работе ККМ МИНИКА 1105МИК

1. После включения необходимо дождаться даты



Жмем **ИТ**

2. Появится текущее время



Жмем **ИТ**

3. Появится знак ?



Жмем **ИТ** и **000000**

4. Появится 0.00



Мы вошли в кассовый режим. Первоначально необходимо открыть смену, для чего нужно нажать клавишу **ИТ** и дождаться, пока выйдет контрольно-кассовый чек открытия смены. После чего приступаем к оформлению контрольно-кассовых чеков.

Без открытия смены ККМ не позволит оформлять чеки и будет отображать на экране ошибку (**Err 76**), сопровождающую звуковым сигналом



Для исправления этой ошибки необходимо нажать **С** и затем **ИТ** для открытия смены.

5. После открытия смены приступаем к оформлению чеков.

В ККМ имеется режим работы по секциям и с кодами цен. В зависимости от режима работы порядок нажатия клавиш ККМ отображен ниже. Выбор секции осуществляется нажатием желтой клавиши **СК** и цифры (номер секции) от 1 до 8.

**Чек на одну продажу**

Сумма-Секция-ИТ

**Чек на несколько продаж**

Сумма-Секция-Сумма-Секция-ИТ

**Чек на N кол-во товаров**

Сумма-\*Кол-во-Секция-ИТ

**Чек на N кол-во нескольких товаров**

Сумма-\*Кол-во-Секция-Сумма-\*Кол-во-Секция-ИТ

**Возврат**

АН/ВЗ(появится Fd)-Номер чека-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

**Работа с кодами цен****Чек на одну продажу**

00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

**Чек на несколько продаж**

00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

**Чек на N кол-во товаров**

00-КЦ-\*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-ИТ

**Чек на N кол-во нескольких товаров**

00-КЦ-\*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-00-КЦ-\*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-ИТ

**Возврат**

АН/ВЗ(появится Fd)-ИТ-Номер чека-ИТ-00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

Для оформления любого чека по безналичному расчету перед последним нажатием ИТ нажать клавишу Бнал, на экране **БНАЛ?**, закрыть чек нажатием ИТ

В случае обнаружения ошибки ввода каких либо данных после нажатия Секции, но до нажатия ИТ, нажать АН/ВЗ и ИТ для аннуляции чека

**7. Отчет без гашения ОБГ? (Х-отчет)**

Нажимаем клавишу РЖ, пока на экране не появится ОБГ?



Жмем ИТ и 000000, на экране появится ОБГ1?



Жмем ИТ и распечатывается промежуточный отчет

**8. Суточный отчет ОСГ? (Z-Отчет)**

Нажимаем клавишу РЖ, пока на экране не появится ОСГ?



Жмем **ИТ** и **000000**, на экране появится **ОСГ1?**



Жмем **ИТ** и распечатывается суточный отчет. По завершению печати ККМ выключаем

В случае отображения на экране ККМ ошибки 88 (**Err 88**), необходимо произвести закрытие смены (суточный отчет)